

ZONWERINGS- SCHAKELAAR SW10



Schakelaar voor het bedienen van zonwering, rolluiken, gordijnen en jaloezieën welke aangedreven worden door een 230V motor. Intelligente schakelaar met geheugen voor raamgrootte en huidige stand. Op afstand bestuurbaar met Marmitek X-10 protocol. Met behulp van Marmitek X-10 sturing is de zonwering in elke stand te brengen. Kan ook met de hand worden bediend.

De Marmitek X-10 Zonweringsschakelaar kan worden ingebouwd in een standaard 50mm inbouwdoos. De schakelaar kan op afstand worden bestuurd met Marmitek X-10 signalen over het lichtnet. Hierdoor kan het Marmitek X-10 systeem "onzichtbaar" in de installatie worden verwerkt.

De schakelaar kan ook lokaal worden bediend. Hij fungeert dan als drukschakelaar. Met de lokale bediening kan de zonwering in elke stand worden gezet.

Bij installatie van de schakelaar leert de schakelaar de raamgrootte aan. Deze informatie wordt opgeslagen in een geheugen wat bij stroomuitval niet verloren gaat. Dit laatste geldt ook voor de huidige stand van de zonwering.

De zonwering is op afstand te bedienen met Marmitek X-10 commando's:

- Helemaal open als reactie op het aan de schakelaar geadresseerde commando "AAN"
- Helemaal dicht als reactie op het aan de schakelaar geadresseerde commando "UIT"
- Elke gewenste stand mogelijk via aan de schakelaar geadresseerde commando's "DIM"

Voor het aansluiten van de Module dient **fase** en **nul** beschikbaar te zijn. Aansturen van de unit met Marmitek X-10 commando's geschiedt over het lichtnet, waardoor er geen extra bedrading nodig is.

De SW10 wordt compleet geleverd met inbouwraam en afdekplaat. De SW10 is te combineren met JUNG CD500 Alpine Wit schakelmateriaal.

ZONWERINGS- SCHAKELAAR SW10



Voedingsspanning:	230V +10% -15 %, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	< 1 W
Schakelvermogen:	6 A, 230 VAC (motoren)
EMC emissie:	volgens EN 50081 - 1
EMC immunititeit:	volgens EN 50082 - 1
Elektrische veiligheid:	volgens EN 60950 en 60065
Signaalgevoeligheid:	50mVpp min. bij 120 kHz
Input impedantie:	> 180 Ω (L-N) bij f = 120 kHz
Connectoren:	schroefconnectoren voor fase, nul, motor vooruit en motor achteruit
Omgevingstemperatuur:	-10°C tot +50°C (bedrijf), -20°C tot +70°C (opslag)

WAARSCHUWING

Behalve gemak kan automatisch schakelen ook gevaar met zich meebrengen. Zo kunnen anderen verrast worden door het automatisch neerlaten van zonwering en rolluiken. Ook dient u ervoor te zorgen dat de weg van het rolluik of zonwering niet geblokkeerd wordt door openstaande ramen, deuren, etc. Wees hier altijd op bedacht en neem afdoende maatregelen ter voorkoming.

MONTAGE DOOR ERKEND INSTALLATEUR

INSTALLATIESCHEMA

