

01545 NX-1750 Led bediendeel met kaartlezer

De NX-1750 is in-/opbouw LED bediendeel met een proximity kaartlezer welke aangesloten kan worden op de 3 draads-bus van de NetworX centrales. De functies die ermee uitgevoerd kunnen worden zijn: het opensturen van een deur via de relaisuitgang op de NX-1750, het schakelen van de centrale en/of het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 3 manieren aangeboden worden en bij iedere manier kan bepaald worden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen een tag de deuruitgang aan te sturen is. Op de NX-1750 worden alle statussen weergegeven van de toegewezen partitie en van 8 zones van die partitie. Een deuropener is tevens vrij te schakelen via de vrijgave-uitgang op de module en via een zone in de centrale. Blijft de deur te lang open staan dan kan er ook een waarschuwing gegeven worden. Tags/kaarten kunnen eenvoudig manier ingelezen, geactiveerd en gedeactiveerd worden m.b.v. een bediendeel. Als een deuropener gebruikt wordt dan dient daar een externe voeding voor gebruikt te worden.



Specificaties :

- Aantal NX-1750 op centrale : max. 8 per partitie (afhankelijk van centrale)
- Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)
- Relaisdeuruitgang : NC/C/NO
- Uitgangvrijschakelingang : 1
- Aantal led's : 4 statusled's en 8 zone led's
- Ingebouwde zoemer
- Sabotageschakelaar
- Uitneembaar aansluitblok
- In-/opbouw montage
- Aansluitspanning : 12 Vdc (vanuit centrale)
- Stroomverbruik in rust : 30 mA
- Stroomverbruik max. : 120 mA
- Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C
- Afmetingen inbouw: 86 x 86 x 15 mm (hxbxd)
- Afmetingen opbouw: 86 x 86 x 28 mm (hxbxd)
- Gewicht : 55 gram

Lobeco Beveiligingen B.V.
Taco Scheltemastraat 5 2597 CP Den Haag t.: 31(0)70 3143 143 f. :31(0)70 324 14 14