


TD 8401 - TD 8801 Multi-protocol kiezer


- Programmeerbaar puls/DTMF-kiezen
- Multi-protocol :
 - Fast Format
 - SIA
 - Spraakoptie middels RD 5045N
 - Semadigit
- 6 telefoonnummers
 - «Follow-me» nummer
 - 16 cijfers per nummer
 - 6-cijferig PABX nummer
- Klantencode van 8 cijfers
- Programmeerbaar met standaard bedienpaneel
- Inluisteroptie middels RD 5045N
- Lijnbewaking (TD 8801)
- 2 programmeerbare uitgangen (TD 8801)



TD 840/880



TD 840/880



RD 5045N

De kiezers worden standaard geleverd met een kunststof behuizing. Er kunnen 8 kanalen doorgemeld worden naar de PAC in SIA of in Fast Format (1400-2300 Hz of 1600-2300 Hz). De programmering vindt plaats met een standaard CD 3008 bedienpaneel. Alle gegevens worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen. Maximaal kunnen 6 telefoon- en klantennummers geprogrammeerd worden. Per telefoonnummer kan een protocolkeuze gemaakt worden, hierbij zijn zelfs combinaties met spraak en semadigit mogelijk.

→ Spraakmodule

Optioneel kan op de TD 8401/8801 een spraakmodule RD 5045N geplaatst worden. In deze spraakmodule kunnen 4 alarmberichten en 1 gemeenschappelijk identiteitsbericht opgenomen worden. Het inspreken hiervan gebeurt middels een telefoonhoorn die eenvoudig via een connector op de RD 5045N wordt gestoken. Afhankelijk van de alarmmelding wordt voor 1 alarmbericht gekozen, dit wordt dan tesamen met het identiteitsbericht naar een voorgeprogrammeerd telefoonnummer doorgegeven. Na het afluisteren van de boodschap kan de TD 8401/8801 gereset worden middels het geven van een DTMF signaal via een toets van het ontvangende telefoontoestel. Indien er geen reset signaal komt, zal een volgend voorgeprogrammeerd nummer gebeld worden.

→ Alarmverificatie (TD 8801)

Indien, in combinatie met de spraakmodule RD 5045N, een inluistermicrofoon is aangesloten, zal de ontvanger van een spraakboodschap aan het einde van de tekst omschakelen naar "live" inluisteren.

Met deze kiezercombinatie kan zelfs een audio-geheugen geactiveerd worden. Het geheugen geeft audio informatie aangaande de situatie voor, tijdens en na de alarmactivering. Na de informatie uit het audio geheugen kan tevens "live" ingeluisterd worden. Met deze alarmverificatie kunnen vele ongewenste alarmen of foutief gebruik van het systeem geëlimineerd worden.

→ "Follow me"

Indien het bedienpaneel CD 3008 op de kiezer TD 8401/8801 blijft aangesloten of indien de kiezers worden gebruikt in combinatie met een CS 3501 controlepaneel, dan bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker om het eerste telefoonnummer handmatig te wijzigen. De gebruiker bepaalt steeds zelf het eerste waarschuwingsadres. Hierdoor kan een soort "follow me" functie gecreëerd worden.

→ Remote programmering

De TD 8401 telefoonnummers zijn op afstand opvraagbaar en eventueel te wijzigen. De combinatie TD 8801 met het controlepaneel CS 3501 biedt zelfs de mogelijkheid om naast de telefoonnummers ook de parameters van de kiezer en het controlepaneel op te vragen en eventueel te wijzigen. In beide gevallen moet er aan de programmeerzijde minimaal een CD 3008 met TD 8801 aanwezig zijn.

De Aritech TD 8401 en TD 8801 stand-alone kiezers zijn standaard voorzien van uitgebreide mogelijkheden voor zowel doormelding naar een PAC (particuliere alarmcentrale) als voor doormelding naar één of meerdere privé-adressen of semadigit.

TD 840/880

→ Technische gegevens

Officiële goedkeuring Ministerie van Verkeer en Waterstaat	Ref. NL 96010320		
Aansluitspanning	10 - 15 V dc (spanningsfoutalarm vanaf 10,7V)		
	TD 8401	TD 8801	RD 5045N
Stroomverbruik			
In rust	33 mA	33 mA	14 mA
Geactiveerd	85 mA	85 mA	14 mA
Ingangen (programmeerbare polariteit)	8	8	-
Uitgangen (open collector)	-	2 (50 mA)	-
Bedrijfstemperatuur	-10° tot +50° C	-10° tot +50° C	-10° tot +50° C
Afmetingen	126 x 32 x 87 mm	126 x 32 x 87 mm	50 x 36 mm
Kleur behuizing	Licht grijs	Licht grijs	-

→ Bestelnummers

TD 8401*	Stand-alone kiezer met 8 kanalen
TD 8801*	Stand-alone kiezer met 8 kanalen, lijnbewakingscircuit en 2 open collector uitgangen
RD 5045N	"Plug-in" spraakmodule
RC 815	Relaiskaart om de open collector uitgangen op de TD 8801 om te zetten naar potentiaalvrije contacten
RD 3000	Microfoon voor de inluisterfunctie
CD 3008	Programmeerbedienpaneel

* Voor België, gelieve «S1» aan de code toe te voegen

Aritech Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

Aritech Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

Aritech Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren: Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFTD840 01 Rev.2 0501/NL



Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.