

**8461V****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2**

Einfamilienhauskit Quadra mit Mini (HF) handsfree, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen Audio oder Video in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamlinehaus Kit umzuwandeln. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert werden. Dises Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4893M, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Mini Handsfree Innenstation Art. 6721W, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25° verändert werden.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017DESIGN PLUS
powered by building



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



4893M TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2

Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türöffnung, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	195
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	28
Produktgewicht (g)	300
Produktfarbe	Grau RAL 9006, Schwarz RAL9005
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
--	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

KAMERAFunktionen



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2

Sensortyp	1/4" CMOS
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.1
Betrachtungswinkel (H x V - °)	85 x 72
Empfindlichkeit	0.1 (farbe)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	8.25

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12÷24 VAC/VDC), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN	
Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



6721W INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2

Innenstation Video Mini handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 4 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale und Ruftonabschaltung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Möglichkeit zur Erweiterung um 4 zusätzliche Tasten mit dem Zubehör Art.6734W. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2

Display gröÙe) (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.06
Maximale Absorption (W)	11.9

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2 (5 mit Zubehör Art. 6734W)
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmfarbe	Ja



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN	
Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



1209 NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2

Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	110÷240 VAC
Max. Stromabgabe (A)	1.2
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	6

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	89
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	37
--------------------------	----



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



1216 ABSCHLUSSWIDERSTAND SB2

Abschlusswiderstand SB2 um diesen am Abgang des letzten 1214/2C zu adaptieren und die Busleitung abzuschließen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Abmessungen: 20x20x20mm.

FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
Zertifizierungen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
-------------------------------	----



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



1214/2C ABZWEIGKLEMME SB2

Abzweigklemme SB2 zum verteilen des Sternpunktes der Steigleitung zur jeweiligen Innensprechstelle. Ausgestattet mit den Anschlüssen Lin/Lin, Lout/Lout sowie LM/LM. Zur besseren Adaptierung sind die Abgänge Lout/Lout mit zwei Stiften versehen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Der Artikel 1214/2C ist jeder relevanten Innensprechstelle beigelegt. Abmessungen: 25x25x20mm.

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	25
Breite (mm)	32
Tiefe (mm)	25.5
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 30

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audiosystem	Ja
Audio-/Videosystem	Ja



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



4793MC FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.



4793MB FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.



4793MA FRONTBLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium



4791 ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA

Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.



4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.



1217 NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder.



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



6732

TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI HANDSFREE

Tischkonsole für die Umwandlung des Monitors Mini mit Freisprechfunktion in ein Tischgerät. Mit 2 Meter langem Kabel, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement der Serie für den Wohnbereich. Abmessungen: 140X190X140 mm.



6720

Zub. externer Kabel MINI HF. S2

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.



1405

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2

Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus SimpleBus TOP. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).



6710

GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF

Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm.



1235A

SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2



1409

KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2

Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in SimpleBus TOP, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1404

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2

Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1229A

ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.



6733W

ZUSATZTASTEN, MINI MIT HÖRER, 8 TASTEN, WEISS

Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini hörergebunden in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.



8461V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI HF, SB2

**1256****RELAIS, DIGITAL 10A, SB2**

Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).