

**RF2MCW****MAGNETKONTAKT, MIT 2 EINGÄNGEN, FUNK, SECURHUB,
WEISS**

Der Funk-Magnetkontakt RF2MCW ist mit zwei Reedsensoren zur flexiblen Positionierung des Außenmagneten ausgestattet. Zusätzlich ist er mit zwei verdrahteten Hilfeingängen für den Anschluss und die Übertragung von zwei unabhängigen Zonen in der Funkzentrale ausgestattet. Einer der Kontakte kann als Statuskontakt verwendet werden. Seine hervorragende Funkreichweite und lange Akkulaufzeit gewährleisten eine konstante Leistung. Farbe weiss.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
awarded by  iF



RF2MCW

MAGNETKONTAKT, MIT 2 EINGÄNGEN, FUNK, SECURHUB, WEISS

Sensortyp	Magnetischer Kontakt
Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Modulation	GFSK
Radiofrequenzband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Ereignisse gemeldet	Alarm, Sabotage, Überwachung, schwache Batterie
Überwachung	Ja
Hilfseingänge	2 independent wired zones
Tamperschutz	2 manipulations- und reißfest
EN Zertifizierungen	EMC immunity EN 50130-4
Magnet-Positionen	2 (right / left)
Abgleich der verkabelten Zonen	NO, NC, EOL, DEOL
Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

FUNKTIONEN

Zentrale Konfiguration	Ja
Anzeige der integrierten Signalqualität	Ja
Bereich mit Schnellverkabelung	Zone C

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50
Höhe (mm)	92
Breite (mm)	22
Tiefe (mm)	25
Aufputzmontage	Ja
Magnet-hole (mm)	50

**RF2MCW****MAGNETKONTAKT, MIT 2 EINGÄNGEN, FUNK, SECURHUB,
WEISS**

Magnet-breite (mm)	11
Magnet-Tiefe (mm)	8

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Kontaktstrombereich (mA)	26.00
Stromaufnahme in Standby (µA)	4
Geben Sie den Kontakt ein	Reed
Niederspannungsschwelle (V)	2.6

BATTERIEN

Batterietyp	1x Lithium 3V Typ CR123 (im Lieferumfang enthalten)
Comelit Batteriecode	30007622
Batteriestandkontrolle	Ja