

- Bediening via remote LCD-bediendeel
- Mogelijkheid tot aansluiten van 4 bediendelen op 4-draadsbus
- 6-groeps centrale, uitbreidbaar tot 10 groepen
- Programmeerbare zones (Inbraak, Overval, Sabotage, Brand, In/Uitloop, enz.)
- In elke zone zowel detectie van alarm als sabotage
- 4 programmeerbare uitgangen
- Elf 4- tot 6-cijferige codes
 - 8 gebruikerscodes
 - Code onder dwang
 - Installateurscode
 - Upload/Download code
- Geheugen voor 150 gebeurtenissen, voorzien van datum en tijd
- Up/Download mogelijkheid middels RD 6201 modemkiezer



→ Vrij te programmeren zones

De zones van de CD 34 zijn vrij te programmeren voor één van de volgende functies : Inbraak, Sabotage, Overval, Brand, In/Uitloop en Sleutelschakelaar.

→ Separate alarm & tamper indicatie

De dual zones detecteren zowel alarm als sabotage per zone. Met deze mogelijkheid kan de bekabeling in een systeem tot een minimum beperkt worden.

→ Trillingsdetectors

Op de zones 1 tot 4 van de CD 34 kunnen rechtstreeks GS 600 type trillingsdetectors worden aangesloten. Deze zones kunnen worden geprogrammeerd aangaande algemene gevoeligheid en pulscount en er is een optie beschikbaar om de schokniveaus die een alarm genereren in het installatiegeheugen op te slaan.

→ Nederlandse omschrijving

Een Nederlandse omschrijving voor iedere zone kan in het paneel geprogrammeerd worden.

→ 150 gebeurtenissen

Maximaal 150 gebeurtenissen kunnen met datum en tijd in het installatiegeheugen van de centrale worden opgeslagen.

→ Codes

Elf codes van 4 tot 6 cijfers zijn beschikbaar :

- 8 gebruikerscodes
- 1 code onder dwang
- 1 installateurscode
- 1 upload/download code

Gebruikerscode 8 kan geprogrammeerd worden met een max. gebruiksteller.

→ Upload/download

Bij gebruik van de RD 6201 modemkiezer beschikt de CD 34 naast de alarmoverdracht naar de PAC (particulier alarm centrale) over alle upload/download mogelijkheden zoals :

- Programmeren/diagnose op afstand
- Opvragen van alarmgeheugen
- Weergave van berichten op de bediendelen

De CD 34 beschikt over 6 programmeerbare zones en is uitbreidbaar tot een maximum van 10 zones d.m.v. een plug-in uitbreiding (CD 3004) of d.m.v. een CD 3048/3049 bediendeel met 4 groepen.

Maximaal 4 LCD bediendelen kunnen via een 4-draadsbus op de centrale worden aangesloten.

CD 34

→ Technische gegevens

Aansluitspanning	Primair 220/240 V ac Secondair 18 V ac / 14 VA
Systeemspanning	13,6 V dc / 800 mA
Noodstroomvoorziening	12 V; 10 Ah loodaccu
Ingangen	6 dual zones op controlepaneel 4 dual zones op uitbreiding of bediendeel CD 3048/3049 1 sabotagezone 1 ingang communicatiestoring (eindweerstand 4K7 ± 2%)
Uitgangen	1 externe sirene; 800 - 1000 mA 1 interne sirene; 800 - 1000 mA 4 programmeerbare uitgangen; 100 mA
Afmetingen	
Controlepaneel CD 3401SB	260 x 330 x 88 mm (L x H x D); 1,25 mm staal
Controlepaneel CD 3401	315 x 385 x 88 mm (L x H x D); 1,25 mm staal
Bediendeel	160 x 120 x 35 mm (W x H x D); 3 mm ABS
Gewicht	4,1 kg
Kleur	Beige

→ Bestelnummers

CD 3401*	Controlepaneel met 6 dual zones
CD 3401SB	Controlepaneel met 6 dual zones in kleine behuizing
CD 3008/3009 *	LCD-bediendeel (4-draadsaansluiting)
CD 3048/3049 *	LCD-bediendeel met 4 dual zones (4-draadsaansluiting)
CD 3008-Prox	LCD-bediendeel met proximity bediening, incl. 2 proximity sleutelhangers
CD Prox-Key	Proximity sleutelhanger voor CD 3008-Prox
CD Prox-Key-5	Als CD Prox-Key, echter set van 5 gelijke
CD 3004	Plug-in uitbreiding, 4 dual zones
RD 6201*	Modem/kiezer (NL/B)
RD 6201-ISDN	ISDN modem/kiezer

* Voor België, gelieve "S1" aan bestelnummer toe te voegen

Aritech Nederland
Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

Aritech Capelle a/d IJssel
Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

Aritech Belgium
Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren: Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFCD3401 Rev.2 1200/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.