

eyseo.

TV5713

Powerantenne, 5,8 GHz

De 5,8 GHz Powerantenne (TV5713) is een accessoire voor de 5,8 GHz draadloze ontvanger (TV5711). De antenne versterkt het ontvangen videosignaal.

De draadloze signaaloverdracht is overal van voordeel waar het aanleggen van kabels niet mogelijk is.

De draadloze ontvanger ontvangt de videosignalen van de camera via een zender op een frequentie van 5,8 GHz. De ontvanger wordt daarbij ondersteund door de powerantenne die het signaal met 16 dB versterkt. De ontvanger stuurt dit signaal vervolgens naar een monitor waarop het videobeeld kan worden weergegeven. Een kabel, een wand- en een mastbeugel worden meegeleverd.



Product highlights:

- 16 dB ontvangstgevoeligheid
- Voor grote transmissie-afstanden

eyseo.

TV5713

Powerantenne, 5,8 GHz

Technische gegevens

Frequentiebereik	5,8 GHz	Gewicht	103 g
Uitgangswaarde	50 Ohm	Afmetingen (B x H)	82 x 92 mm
Aansluiting	SMA stekker	Beschermingsklasse	IP 65 (UV stabiel)
Temperatuurbereik	-40 – +70 °C	Passend voor	TV5710 / TV 5711
Windlast	5,3 N (140km/h)	Winst	16 dB