

eyseo.

TV5720

## Universele draadloze zender Profiline, 2,4 GHz

De universele draadloze zender verstuurt de door de camera opgenomen videosignalen draadloos via een radioverbinding. De signalen komen aan bij een draadloze ontvanger die is verbonden met een monitor. Hier kunt u de beelden bekijken.

De draadloze signaaloverdracht is overal van voordeel waar het aanleggen van kabels niet mogelijk is. De transmissie met de universele draadloze zender TV5720 gebeurt kosteloos via de in de behuizing geïntegreerde patch-antenne op de hoogfrequente 2,4 GHz band. Het zendvermogen is 10 mW. Het bereik binnen bedraagt 50 tot 125 meter, buiten is het bereik 500 tot 1200 meter. Naast 2,4 GHz is ook de frequentie 5,8 GHz gereserveerd voor de draadloze transmissie.

Bij 2,4 GHz zijn er 5 kanalen beschikbaar: 2,4145, 2,4285, 2,4425, 2,4565 en 2,4705 GHz. Daarbij kan er binnen een object op maximaal 3 van deze kanalen gelijktijdig worden uitgezonden zonder dat er storingen ontstaan. De universele draadloze zender kan zowel binnen als ook in het overdekte buitengebied worden aangebracht. Beschermingsklasse IP54 betekent stof- en spatwaterdicht. Hij is geschikt voor gebruik bij een temperatuur van  $-10^{\circ}\text{C}$  tot  $+55^{\circ}\text{C}$ . Naast een video-ingang (voor het versturen van de beeldsignalen) heeft de draadloze zender een audio-ingang (voor het versturen van geluid) en een alarmingang. De alarmingang verstuurt de berichten van de melders die hierop zijn aangesloten.



---

**Product highlights:**

- Binnen en buiten te gebruiken
- Transmissie van audio- en videosignalen
- Groot bereik

eyseo.

TV5720

## Universele draadloze zender Profiline, 2,4 GHz

### Technische gegevens

Frequentiebereik	2,4–2,483 GHz	Afmetingen (B x H x D)	175 x 133 x 98 mm
Kanalen	5	Gewicht	350 g
Video-ingang	1	Alarmingang	1
Videobandbreedte	30 Hz – 5 MHz	Beschermingsklasse	IP54
Audio-ingang	1	Bedrijfstemperatuur	–10 °C tot 55 °C
Audiobandbreedte	20 Hz – 15 kHz	Geïnverteerd videobeeld	ja
Spanning / vermogen	7–30 VDC / 0,25A	Kanaalkeuzeschakelaar met indicator	ja