

**43CPC002****CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 2 ZONES**

De ERACLE 2 ZONE is een conventionele brandalarmcentrale geschikt voor maximaal 32 detectoren of handbrandmelders per zonegroep. Voorzien van een robuuste kunststof behuizing en op het frontpaneel bevinden zich alle signaleringen en commando's, overeenkomstig de vereisten van de geldende normen. Signaleringen voor elke alarm- of storingszone. Algemene signaleringen voor brandalarm, storing, defecte/uitgeschakelde sirenes, verbruggingen, test, netspanning. Commando's voor zoemer stil, sirene stil, in-/uitschakelingen, test, reset en geluidsalarm. EOL impedantie voor continue controle van de zonegroepen. Looptest Toegangs niveaus beveiligd door middel van beveiligingssleutel. Accu voor secundaire voeding 1x 12 VDC / 7 Ah. Gecertificeerd volgens EN 54-2 en EN 54-4.



43CPC002

CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 2 ZONES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare detectiezones	2
Comelit detectoren en handbrandmelders per zone (max) (n°)	32
Led voor statussignalering van de zones	Ja
Interne zoemer	Ja
Beschermingsniveau 2	Mechanische sleutel
EN certificeringen	EN54-2, EN54-4

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP30
Behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Gewicht zonder accu (g)	2100
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	340
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Breedte (mm)	290
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	1 ÷ 2.5
Diepte (mm)	100

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdvoeding	230VAC ± 10% (0,3A-zekering)
Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	1x 12VDC, 7Ah, 2A-zekering
Voedingsuitgang randapparatuur	24 (0.3A max)
Verbruik netvoeding (mA)	50
Max. verbruik aangesloten toestellen met geladen accu (A)	0.7



43CPC002

CONVENTIONELE ERACLE-CENTRALE 2 ZONES

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Relaisuitgangen STORING en ALARMrelais	3A@120 VAC, 3A@60 VDC
Gecontroleerde uitgangen	2 (0,3A max elk)
Aantal brandrelais	1 (3A@120 Vac; 3A@60 VDC Max)
Aantal storingsrelais	1 (3A@120 Vac; 3A@60 VDC Max)
Uitgangen sirenecircuit	24VDC/0.3A, 0.3A zekering
Uitgangen sirenecircuit 2	24VDC/0.3A, 0.3A zekering
Drempelwaarden voor alarmzones (mA)	10 ÷ 110
Voeding en drempelwaarden van de kortsluitingszones	>110
Drempelwaarden van storingszones of lijnonderbreking (mA)	0 ÷ 2
Voedingsspanning en zonedrempels normaal bedrijf (mA)	2 ÷ 10
Voeding voor externe toestellen	24 (0.3A max)

ALGEMENE GEGEVENS

Meldingen	Led
-----------	-----