



4893M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2



Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN PLUS
powered by building



4893M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	195
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	28
Produktgewicht (g)	300
Produktfarbe	Grau RAL 9006, Schwarz RAL9005
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
--	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

KAMERA FUNKTIONEN

Kamera	Farben
Sensortyp	1/4" CMOS
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.1
Betrachtungswinkel (H x V - °)	85 x 72
Empfindlichkeit	0.1 (farbe)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	8.25

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
----------------	--------



4893M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2

Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12÷24 VAC/VDC), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türenriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja

**4893M****TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2****QA9213 1 GROSSE TASTE FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Große Taste zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra.

**QA9211 4 EINZELTASTEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Einzeltaste zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra. Packung mit 4 Stück.

**QA9210 2 TASTEN MIT DOPPELTER HÖHE FÜR TST. QUADRA**

Taste mit doppelter Höhe zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra. Packung mit 2 Stück.

**4793MC FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

**4793MB FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

**4793MA FRONTBLLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium



4893M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2



4791

ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA


Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.



4792

REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.



1217

NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder.



1235A

SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.