RFSIR702

AUSSENSIRENE, SECURHUB, ORANGE

Funk Sirene RFSIR702 mit Akku und mehreren zusätzlichen Funktionen: Akustische Töne und / oder LED-Blitze beim Aktivieren, Deaktivieren und bei einem Alarm. Einstellbare Lautstärke und Dauer des Alarmtons. Jede Einstellung kann aus der Ferne mittels HUB-Manager Software verändert werden, ohne dass die Sirene geöffnet werden muss. Für die Haupteinstellungen sind auch einige Jumper vorgesehen, die eine benutzerdefinierte Installation ohne Verwendung von Software ermöglichen.

AWARDS

RFSIR702

AUSSENSIRENE, SECURHUB, ORANGE

WESENTLICHE MERKMALE

Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Radiofrequenzband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Schalldruck	102db@1m
Einstellbare Lautstärke	Ja
Alarmton Frequenz (Hz)	2700 ÷ 3300
Max Alarmton Dauer (Minuten)	30
Überwachung	Ja
Sabotageschutz	Anti-Tamper und Anti-Riss
Knock-Light	Led
Andere LED-Anzeigen	Arming / Disarming, deterrent function, service mode
EN Zertifizierungen	EMC immunity EN50130-4
Abschreck-Funktion	Ja
Zentrale Konfiguration	Ja
Anzeige der integrierten Signalqualität	Ja
Kompatible Erweiterungen oder zentrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)
Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

MERKMALE DER HARDWARE

IP-Schutzklasse	IP34
Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Höhe (mm)	308
Breite (mm)	208
Tiefe (mm)	69
Produktgewicht ohne batterie (g)	1200

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

RFSIR702

AUSSENSIRENE, SECURHUB, ORANGE

MERKMALE DER HARDWARE	
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 60

ELEKTRISCHE MERKMALE	
Max. Stromaufnahme (mA)	26
Stromaufnahme in Standby (µA)	4
Niederspannungsschwelle (V)	5.4

BATTERIEN	
Batterietyp	4 x CR17450 (custom battery pack)
Comelit Batteriecode	BTESIR

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion