

**1224A****TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1**

Türumschaltgerät für Audio- oder Audio-/Video-Anlagen mit 2 oder mehr Türen im System SB1. Ausgestattet mit 2 Dipschaltereinheiten zu je 8 Positionen für die Definition der Benutzerbereiche in der Steigleitung. Pro erweiterte Türstation wird ein 1224A benötigt. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1224A

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)

0.5

FUNKTIONEN

Eingangsstecker

Anschlussklemmenbrett

Zertifizierungen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)

85

Breite (mm)

60

Tiefe (mm)

35

Produktgewicht (g)

100

Temperaturbereich (°C)

-25 ÷ 40

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)

25 ÷ 95

DIN-Schienenmontage

Ja

DIN-Module (anzahl) (n°)

4

Netzspannung

12

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung

Kunststoff

Produktfarbe

Weiß

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 1 Audiosystem

Ja