

**1404****TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2**

Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1404

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2

FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
Zertifizierungen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	83
Breite (mm)	66
Tiefe (mm)	37
Produktgewicht (g)	100
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4
Netzspannung	12VAC/22VDC

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja