

DRAADLOZE OMTREK BESCHERMING DETECTOREN

JA-181M | Draadloze magneetdetector met optionele input aansluiting



De JA-181M is ontworpen om het openen van deuren en ramen te detecteren. De magneetdetector reageert op het verwijderen van de magneet. Het kan een direct of vertraagd alarm activeren. Alle ongeoorloofde handelingen zoals het openen of het verwijderen van de magneetdetector zullen een alarm activeren. De magneetdetector kan worden uitgebreid doormiddel van een normaal gesloten/ normaal open sensor. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

De JA-181M biedt:

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Input voor externe detectoren: IN2 en TMP = normaal gesloten verbindingen
- IN1 = normaal gesloten of gebalanceerde verbinding (1k weerstand)
- Afmetingen: 30 x 110 x 27 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3