

## Universele draadloze zender (camera) Profi line, 5,8 GHz

De universele draadloze zender wordt direct op de camera gemonteerd. Hij verzendt de opgenomen videosignalen via een radioverbinding. De signalen komen aan bij een draadloze ontvanger die is verbonden met een monitor.

De draadloze signaaloverdracht is overal van voordeel waar het aanleggen van kabels niet mogelijk is. De transmissie met de universele draadloze zender TV5723 gebeurt kosteloos op de hoogfrequente 5,8 GHz band. Het zendvermogen is 25 mW. Het bereik binnen bedraagt maximaal 45 meter, buiten is het bereik maximaal 500 meter. Naast 5,8 GHz is ook de frequentie van 2,4 GHz gereserveerd voor de draadloze signaaloverdracht.

Bij 5,8 GHz zijn er 16 kanalen beschikbaar. Daarbij kan er binnen een object op maximaal 6 van deze kanalen gelijktijdig worden uitgezonden zonder dat er storingen ontstaan. De universele draadloze zender kan heel eenvoudig aan alle camera's uit de ABUS Security-Center catalogus worden gemonteerd. Zo verandert u een conventionele camera met slechts enkele handgrepen in een draadloze camera. De universele draadloze zender is ook zeer goed geschikt voor gebruik met de draadloze weerbestendige behuizing (TV5731).



### Product highlights:

- Binnen en buiten (in de draadloze weerbestendige behuizing) toepasbaar
- Transmissie van videosignalen
- Groot bereik
- Geschikt voor alle camera's

## Universele draadloze zender (camera) Profi line, 5,8 GHz

### Technische gegevens

Frequentie	5,8 GHz	Video-ingang	1 Vss / 75 Ohm
Spanning	12 VDC	Transmissiebereik	Tot 45 m (binnen), tot 500 m (buiten)
Stroomverbruik	max. 70 mA	Geschikt voor alle camera's	ook voor draadloze weerbestendige behuizing
Zendvermogen	25 mW	Afmetingen (B x H x D)	65 x 37 x 45 mm
Kanalen	16		