

**650 VA UPS 360 W**



Backup voor 230V apparatuur

Door de hoge kosten van de vaste telefoonlijn. Zeggen steeds meer mensen hun vaste lijn van KPN op. Meestal wordt er gekozen voor een internet Plus bellen lijn oftewel VoIP (Voice over IP). Dit kan grote gevolgen hebben voor het inbraak systeem.

Normaal wordt de inbraak centrale gevoed vanuit het lichtnet. Indien de 230V van het pand wegvalt, zal de back-up accu het inbraak systeem voor minimaal 12 uur op spanning houden. De doormelding blijft werken doordat de voeding van de telefoonlijn vanuit de KPN komt. Echter bij een VoIP verbinding zorgt het modem voor de lijn spanning. Dit modem wordt gevoed via het lichtnet en zal bij stroom uitval ook uitvallen. Hierdoor kan het inbraak systeem niet meer doormelden.

Door deze UPS tussen het modem en het stopcontact te plaatsen kan het inbraak systeem ook bij 230V uitval gewoon uitbellen via het VoIP modem.

Sluit ook het Dect basis station erop aan. Hier door kan er ook altijd met een Dect toestel worden uitgebeld.

**Model:  
CMP-UPS650VAL**

- 2 aansluitingen
- USB aansluiting
- 3 Led indicatoren
- Storings alarm beep
- Incl. accu

**Specificaties:**

- Capaciteit: 650 VA/360 W
- Voltage: 220/230/240 V AC
- Frequentiebereik: 50/60 Hz
- Vertragingstijd: 2 - 6 ms
- Batterij type: 1x 12 V/7 Ah
- Min. Backup tijd: ± 10 min
- Normale laadtijd: 4 - 6 uur
- Gewicht: 5 kg
- Geluidsniveau: < 40 dB
- Luchtvochtigheid: 0-90%
- Besturingssysteem: Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7  
Linux, Unix, Mac

**Alarm Beep tijd:**

- Accu fout: Elke 10s
- Batterij leeg: Elke seconde
- Overbelasting: Elke 0.5s
- Foutmelding: Continue

**De Beveiligingswinkel**

Dr de Blecourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen  
Tel: +31(0) 24 373 3404  
Fax: +31(0) 24 373 3893  
E-mail: [info@beveiligingswinkel.nl](mailto:info@beveiligingswinkel.nl)  
Website: [www.beveiligingswinkel.nl](http://www.beveiligingswinkel.nl)