

**RFDT12CEB****DUAL-VORHANG-BEWEGUNGSMELDER FUNK PIR+MW
OUTDOOR**

Funk Dual-Vorhang-Bewegungsmelder RFDT12CEB (PIR+MW), der zum Schutz von Durchgängen oder Orten mit mehreren Zugängen geeignet ist. Mit einer Reichweite von 12 m und einem Vorhangbalken mit einer Öffnung von 7,5 ° bietet er eine klar definierte Abdeckung, die dank der mitgelieferten "L" -Halterung an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden kann. Der Sensor verfügt über eine Anti-Masking-Sicherung, Sabotageschutz und Neigungsmesser. RFDT12CEB unterstützt das innovative Walk Test System und die drahtlose Programmierung durch die COMELIT SENSOR App für Android und das Bluetooth Modul BLTMOD (separat erhältlich).



RFDT12CEB

**DUAL-VORHANG-BEWEGUNGSMELDER FUNK PIR+MW
OUTDOOR**

Typ	Dual-Technologie-Sensor
Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Art der Erkennung	1 passiver Infrarotsensor (PIR) und Mikrowellensensor
Band verfügbar (n°)	868.05 ÷ 899.95
Ereignisse gemeldet	Detection, Tamper, Low Battery
Anti-Maskierungstechnologie	Ja
Überwachung	Ja
Infrarotbereich	12
Mikrowellenbereich	12m
Ecke der Abdeckungen	7.5 (IR), 30 (MW)
Vorhangeffekt	Ja
Infrarotempfindlichkeitseinstellung	Ja
Einstellung der Mikrowellenempfindlichkeit	Ja
Mikrowellenfrequenz	24 GHz (K-Band)
Logik der Sensoren	AND
LED	2 (alarm: blau, IR: rot)
Sabotageschutz	Ja
Automatische Temperaturkompensation	Ja
APP Comelit sensor	Ja
Kompatible Erweiterungen oder zentrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-40 ÷ 70
Höhe (mm)	126

**RFDT12CEB****DUAL-VORHANG-BEWEGUNGSMELDER FUNK PIR+MW
OUTDOOR**

Breite (mm)	41
Tiefe (mm)	83
Wandmontage	Ja
Einsatz im Freien	Ja
Einsatz im Innenbereich	Ja
IP-Schutzklasse	IP54
Montagehöhe (m)	2 ÷ 3

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA)	26
Stromaufnahme in Standby (µA)	13

BATTERIEN

Batterietyp	2 x CR2
Lebensdauer der batterie (années)	2

FUNKTIONEN

Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO