

**RFSIR102****FUNKSIRENE FÜR INNENBEREICH**

RFSIR102 ist eine professionelle drahtlose Innensirene, ausgestattet mit einem leistungsstarken piezoelektrischen Schallwandler für hohen Schalldruck. Sie zeichnet sich durch das raffinierte Design, die einfache Montage auf jeder Art von Oberfläche und die Möglichkeit aus, Töne und/oder das Blinken der LED beim Ein- und Ausschalten zu konfigurieren. Jede Einstellung kann aus der Ferne geändert werden, ohne dass die Sirene geöffnet werden muss. Für die Haupteinstellungen sind auch einige Brücken vorgesehen, die eine benutzerdefinierte Installation ohne Verwendung der mitgelieferten Batterie/Software ermöglichen.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building



RFSIR102

FUNKSIRENE FÜR INNENBEREICH

WESENTLICHE MERKMALE

Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Radiofrequenzband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Schalldruck	102db@1m
Alarmton Frequenz (Hz)	2700 ÷ 3300
Max Alarmton Dauer (Minuten)	30
Knock-Light	Led
EN Zertifizierungen	EMC immunity EN 50130-4
Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

MERKMALE DER HARDWARE

IP-Schutzklasse	IP30
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Tiefe (mm)	58
Produktgewicht ohne batterie (g)	288
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 40
Durchmesser (mm)	112

ELEKTRISCHE MERKMALE

Stromaufnahme in Standby (µA)	4
Niederspannungsschwelle (V)	6

BATTERIEN

Batterietyp	4 x CR17450 (custom battery pack)
Comelit Batteriecode	BTESIR
Inklusive Batterie	Ja